

SONDE DE TEMPÉRATURE PT100-PT1000 EN GAINE

PT 100 - PT1000

Réf. AA74040 TOM BT -
SONDE DE GAINE

Le capteur de température pour gaine TOM BT est conçu pour les systèmes de ventilation automatique pour détecter la température de la gaine.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- La température est détectée par une sonde : PT 100 avec une résistance nominale de 100 Ω à 0°C. PT 1000 avec une résistance nominale de 1000 Ω à 0°C.
- Le couvercle à visser et le bornier incliné à 45°C facilitent l'installation
- Le boîtier est en plastique résistant à la chaleur.
- Le capteur est monté sur la gaine au moyen d'une bride de connexion réglable pour une détection optimale de la température.
- La profondeur d'installation peut être réglée entre 100... 220 mm approximativement.
- TABLEAU TEMPÉRATURE/RÉSISTANCE
- SONDE PT 100 SONDE PT 1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
SONDE PT 100	SONDE PT 1000
SONDE	Pt100 EN 60751/B Pt1000 EN 60751/B
TIGE	Ø 8 mm x 220 mm Ø 8 mm x 220 mm
CONNEXION DE LA GAINE	Bride Bride
BOÎTIER	Pastique (< 120 °C) Pastique (< 120 °C)
CLASSE DE PROTECTION	IP 54 IP 54
entrée de câble ou tige vers le bas	entrée de câble ou tige vers le bas
ENTRÉE CÂBLE	M16 M16
PLAGE	-50...70°C -50...70°C
PRÉCISION	± 0,3 °C / 0 °C ± 0,3 °C / 0 °C